

Ayrılabilir Monitörlü Boroskop Kamera 8803AJ

Kullanım Kılavuzu



Genel Güvenlik bilgileri

Uyarı: Bu kılavuzu okuyup anlamadan kullanmaya başlamayın. Belirtilen uyarıları dikkate almamak elektrik çarpması ve yaralanmalara sebep olabilir.

- * Monitör bölümüne su dökülmesine engel olun. Cihazınız zarar görebilir ya da elektrik çarpması söz konusu olabilir.
- * Bu cihaz darbelere karşı dayanıklı olarak üretilmemiştir, düşürmeyiniz.
- * Monitörü yada elceğin herhangi bir yerini suya sokmayınız. Nemden uzak tutunuz ve kuru ortamda muhafaza ediniz.
- * Lens bölümünde buharlanma söz konusu olursa tekrar kullanmadan önce bir süre bekleyiniz.
- * Kullanmadığınız zamanlarda cihazı kapatınız.
- * Cihazı temizlerken pilleri çıkartınız
- * Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartınız.

Kurulum:

Pillerin Yerleştirilmesi

- * Elceğin alt kısmında yer alan pil bölümünün kapağını açın ve pil standını çıkartın.
- * Kutuplarına dikkat ederek pilleri pil standına yerleştirin. Pil standını tekrar yerine koyun ve haznenin kapağını kapatın.

Yılan kameranın montajı:

Yılan kamerayı monitöre monte etmek için önce kameranın bağlantı yerindeki çıkıntıyı monitör kısmının uygun yerine yerleştirin. Ardından monitör tarafında kalan kısmı döndürerek sıkıştırın.

Aksesuarların takılması:

Kullanacağınız aksesuarı kameranın uç kısmında bulunan küçük deliğe takın, ve ardından plastik yüzüğü geçirip sabitleyin.

Monitörün takılması:

Monitörü elceğin arka tarafında bulunan raylı bölüme takın.

Şarj edilmesi

Güç adaptörünün ucunu monitörün yan tarafında bulunan DC8V yuvasına takıp prize takın ve cihazı şarj edin.

Çalıştırma:

1. Cihazı çalıştırmak için Aç/Kapa düğmesine 2-3 saniye basın.
2. Görüntü düzgün değilse, elceğin uç alt kısmında kalan düğmeyi kullanarak parlaklık ayarlarını yapın.

Video çıkışı:

Görüntüyü başka bir monitörden izlemek için AV kablosunu Video out çıkışına takın. Kablonun diğer ucunu uygun bir monitöre taktığınızda görüntüyü monitörden izleyebilirsiniz.

Video girişi:

Farklı kaynaklardaki görüntüleri bu monitörde izlemek için AV kablosunu Video In girişine takın. Kablonun diğer ucunu görüntü kaynağına bağlayın.

Versiyon bilgisi görüntüleme:

1. Ayarlar modunda iken Sağ/sol tuşlarını kullanarak "Version" ayarlarına gelin ve OK tuşuna basın. Çıkış için MENU tuşuna basın.



İthalatçı Firma:

Panyas Yazılım Mimarlık İnşaat ve Ticaret A.Ş.
Portakal Çiçeği Sok. 17/60
Çankaya / Ankara / Türkiye
www.kaplantis.com